

6 V, 12 V marş özellikli aküler ve 12 V, 24 V şarj sistemleri için yeni hızlı akü test cihazı BAT 115



**BAT 115**

Dahili yazıcı ile akü test cihazı

## Bir bakışta yararları

- ▶ 6V, 12V aküleri ve 12V, 24V şarj sistemlerini test eder
- ▶ 40-2,000 CCA arası kapasitedeki aküleri test eder
- ▶ Aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm otomotiv, hafif hizmet ve ticari aküleri test eder:  
Kurşun asit, EFB, Jel ve AGM aküler (düz ve spiral)
- ▶ Akü şarj yüzdesini ve sağlık durumunu gösterir
- ▶ Entegre yazıcı ile test sonuçlarını ve müşteri kayıtlarını sunar
- ▶ Servis ve değiştirme işlemleri için ayrılabilir test kelepçeleri
- ▶ Diyot/dalgalanma testi ile tam şarj sistem kontrolü
- ▶ Akü koruyucu test prosedürü ile kesin sonuçlar

# Akü Bakımı

## BAT 115



**BOSCH**  
Yaşam için teknoloji



### Teslimat Kapsamı

#### Saklama çantası ve

- ▶ BAT 115 test birimi
- ▶ Ayrılabilir test kelepçeleri
- ▶ 6 adet AA pil
- ▶ Yazıcı kağıdı
- ▶ Kullanım & güvenlik talimatları CD'si

Technical data	BAT 115
Nominal akü voltajı	6 V/12 V
Uygulama	Binek araç/ hafif ticari araç, motosiklet, deniz araçları
Test standartları	EN, EN2, DIN, SAE, IEC, JIS, MCA
Akü çeşitleri	Kurşun asit, EFB, Jel ve AGM (düz ve spiral)
Akü boyutu (CCA'ya göre)	40-2000 A
Yazıcı	Dahili termal yazıcı
Başlatma/şarj sistem testi	12 V/24 V
Menü dilleri	25
Boyutlar (U x G x Y)	yaklaşık 250 x 130 x 60 mm
Yaklaşık ağırlık	1100 g
Çalışma sıcaklığı	0 °C-40 °C